

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set

Art.-Nr. FUAA35000A

Seite 1 von 4



- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Komplettsset mit Zentrale & App, Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und Zubehör
- Schnelle Plug&Play-Installation der Zentrale per 5 V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP Kameras
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90dB Sirene und Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Bis zu 32 Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Das Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set ermöglicht den bequemen Einstieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Das Wort „smart“ bezieht sich dabei nicht nur auf das Produkt und die Bedienung über Tablet oder Smartphone – schon die Installation ist dank Plug and Play und vorkonfigurierten Komponenten im Set ganz einfach. Zeitaufwendiges Verdrahten und Bohren gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Neben der Zentrale mit App, bietet das Basis Set dank Öffnungs- und Bewegungsmelder, Fernbedienung und dem dafür benötigten Zubehör alles für eine erste Basisabsicherung Ihres Zuhauses. Die kostenlose App ermöglicht den weltweiten Zugriff auf die Zentrale und damit die Gewissheit, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Das Basis Set ist auf bis zu 32 Funk-Komponenten und 4 IP Kameras erweiterbar. So lassen sich beispielsweise mit der Smartvest Funk-Steckdose (FUHA35000A) Anwesenheitssimulationen und diverse weitere Automatismen vieler

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set

Art.-Nr. FUA35000A

Seite 2 von 4

elektronischer Geräte realisieren.

## Technische Daten:

Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Alarmierung	Email, Push-Notification, SMS
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Funkzonen	32
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Modulation	FSK FM / AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Netzwerkanschluss	Ethernet 10/100 Mbit
Programmierung	App
Verschlüsselung	P2P: AES-128; Push: HTTPS
Zertifizierungen	CE

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set

Art.-Nr. FUAA35000A

Seite 3 von 4

## Smartvest Funk-Öffnungsmelder

Stromaufnahme Standby	0,005 mA
Abmessungen	(BxHxT) 40x71x14 mm
Anzeige	LED
Batterietyp	1x CR2032
Breite	40 mm
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	71 mm
Länge	14 mm
Leuchtfarbe	blau
Max. Batteriebensdauer	1 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FSK FM / AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,03 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Stromaufnahme	15 mA
Zertifizierungen	CE

## Smartvest Funk-Bewegungsmelder

Stromaufnahme Standby	0,03 mA
Abmessungen	(BxHxT) 61x110x52 mm
Batterietyp	3 x AA
Breite	61 mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Erfassungsbereich Melder (m)	12 m
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	110 mm
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FSK FM / AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,163 kg
PIR-Blickwinkel	Horizontal: 105°, Vertikal: 45°
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	PIR
Stromaufnahme	15 mA
Tierimmun	nein
Zertifizierungen	CE

# Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Basis Set

Art.-Nr. FUAA35000A

Seite 4 von 4

## Smartvest Funk-Fernbedienung

Stromaufnahme Standby	0,005 mA
Abmessungen	(BxHxT) 30x60x14 mm
Anzeige	LED
Batterietyp	1xCR2032
Breite	30 mm
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	60 mm
Länge	14 mm
Leuchtfarbe	blau
Max. Batterielevensdauer	2 A
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %

Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	FSK FM / AM
Nettogewicht	0,022 kg
Sabotageüberwachung	Nein
Stromaufnahme	15 mA
Zertifizierungen	CE