

# Caméra supplémentaire pour ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 1 von 3



- Extension pour ABUS EasyLook BasicSet ; caméra supplémentaire avec grande portée radio, détection de mouvement fiable, fonction interphone, vision nocturne, masquage de zone privée et bien plus encore
- Au total, 4 caméras de sécurité peuvent être reliées par radio au moniteur de l'ABUS EasyLook BasicSet
- Très simple d'utilisation, même en cas de mise en service ultérieure ; alimenter la caméra supplémentaire en électricité, l'ajouter au moniteur et la première image en direct est déjà visible
- À l'extérieur et à l'intérieur, la caméra détecte les personnes/animaux grâce à sa détection de mouvement intelligente (avec détecteur de mouvement/capteur IR passif (PIR), détecte la chaleur ; le logiciel analyse parallèlement les mouvements)
- Commutation immédiate et automatique du moniteur en mode alarme et enregistrement (le son de la sirène sur le moniteur peut être activé/désactivé ; pour l'enregistrement, insérer une carte microSD usuelle d'une capacité maximale de 128 Go)
- Réglages personnels par moniteur ; désactivation de l'audio/du son pour les enregistrements (conforme au RGPD/protection des données), zones d'image avec/sans détection, horaires, zones privées
- Vision nocturne claire noir et blanc (par LED IR) jusqu'à 15 m, résolution de la caméra 3 mégapixels, fonction zoom, angle de vision 82 degrés, IP66 (résiste aux intempéries ; protection contre les jets d'eau puissants, étanche à la poussière)
- Pas de frais supplémentaires (pas d'abonnement, pas de cloud)

Jusqu'à 4 caméras par moniteur Complétez votre ABUS EasyLook BasicSet jusqu'à 4 caméras. La mise en service d'une caméra supplémentaire est aussi simple que celle du kit de base et se fait en quelques gestes. Tout comme la caméra du kit de base, une caméra supplémentaire fournit des images vidéo fiables de jour comme de nuit. La caméra rend service sans Internet/WLAN, sans application et sans smartphone - elle a seulement besoin d'électricité. Les données vidéo et les paramètres sont transmis par radio entre la caméra et le moniteur du kit de base, de manière sécurisée et cryptée, et rapidement. La mise en service de la caméra supplémentaire est aussi simple que celle du kit de base. Au total, il est possible d'utiliser sans problème jusqu'à 4 caméras avec un seul moniteur ; si nécessaire, l'écran affiche simultanément toutes les images en direct des caméras - un simple geste du doigt permet de passer rapidement de ce que l'on appelle le Quad-View aux images individuelles des caméras. Vous avez ainsi toujours un aperçu de ce qui se passe dans votre magasin ou autour de votre maison,

# Caméra supplémentaire pour ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 2 von 3

---

que ce soit à l'entrée, devant le garage, sur la terrasse ou dans le jardin.

# Caméra supplémentaire pour ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17520

Seite 3 von 3

## Technische Daten:

Largeur de canal	20 MHz
Couleur	Noir
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Angle de vue vertical	42 °
Humidité de l'air min.	30
Événement de base	PIR & Software + Masque de mouvement
Dimensions	(La x Lo x H) 61 x 161 x 77 mm
Modes de résolution	2306 x 1296 (3MP)
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Distance focale	4 mm
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Matériau du boîtier	Plast
Angle de visée horizontal	82 °
LED IR	Oui
Portée IR (max.)	15 m
Filtre pivotant IR	Oui
Compatible avec	PPDF17000
Haut-parleur	Oui
Consommation électrique	3,6 W
Résolution maximale à fréquence d'images	2306 x 1296 @15fps
Température de fonctionnement max.	50 °C

Humidité de l'air max.	90 %
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Éclairage minimal (IR)	0,1 lx
Poids net	0,3 kg
Longueur d'onde optique	940 nm
Angle de vue PIR	85 °
Portée PIR	8 m
Zones privées	4
Indice de protection IP	66
Puissance d'émission	20 dBm
Sensibilité	-88 dBm
Alimentation électrique CC	12 V
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	WPA2
Compression vidéo	H.264+
Balance des blancs	Auto