

ARTIKEL NR. 5425-1

## DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W



zur Artikelseite

- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmablen Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseineinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	5425	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.044	LUMEN PRO WATT	-
LEISTUNGSAUFGNAHME IN WATT	-	SCHUTZKLASSE	ohne
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	-	AUSGANGSSPANNUNG	100-240
LUMEN PRO WATT	-	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240
ABMESSUNGEN		GARANTIE IN JAHREN	5
Länge: 56mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
Breite: 50mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240
Höhe: 28mm		LEUCHTE	
		MONTAGEORT	Innenbereich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		AUFBAU	Ja
		AUSFÜHRUNG	statisch
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Ja
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Nein
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
		GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Ja

<b>GEEIGNET FÜR TUYA</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NO.</b>	919100009
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	56
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ART DER STEUERUNG</b>	Dali