



## Technisches Datenblatt

### Egardia Rauchmelder (Für GATE-01/GATE -02/GATE-03)

Der kabellose Rauchmelder warnt sofort bei einem beginnenden Brand. Sobald Rauch wahrgenommen wird, ertönt eine laute Sirene. Zudem erhält der Nutzer mit Basisdienst eine Push-Nachricht. Bei aktiviertem Sicherheitsdienst werden alle angemeldeten Kontaktpersonen sofort per Anruf, SMS und E-Mail alarmiert.

#### Lieferumfang

- 1 Rauchmelder
- 4 Batterien
- Gesamtes Montagezubehör (Bügel und Schrauben)

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Rauchmelder (SMOKE-9)
Montage	Bügelbefestigung
Testfunktion zur Funktionsüberprüfung	√
Automatischer Funktionsüberprüfung	√
Integrierte Sirene	√
Lautstärke der Sirene	95 dB (gemessen ab 1 Meter Abstand)
Detektionsverfahren	Optisch bzw. Photoelektrisch
Batteriewechsel möglich	√
Batterietyp	4x LR03 AAA 1,5 V (enthalten); Lithium (empfohlen)
Batterielebensdauer	2 - 4 Jahre bei normaler Nutzung
Meldung bei nachlassender Batterien	Ja, mit Sicherheitsdienst (1 Monat bevor die Batterien leer sind); nein, mit Basisdienst
Lokale Warnung bei nachlassender Batterien	Ja, mittels LED und Tonsignalen
Mit weiteren Rauchmeldern vernetzbar	Nein
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funk Verschlüsselung	√
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden.
Abmessungen (L/B x H) in Millimeter	Ø105 X 42
Gewicht in Gramm	250 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Normen	EN 14604 zertifiziert
EAN-Code	8718347930073