

Growatt ShineWiFi-X

- Sans fil, installation facile
- Port de communication USB
- Mémoire intégrée, 1 mois de données
- Surveillance et maintenance en ligne



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Fiche technique	ShineWiFi-X
Paramètres sans fil	
Wireless Standard	802.11 b/g/n
Gamme de fréquences	2,4 G~2,5 G (2412 M~2484 M)
Puissance d'émission	802.11b : 16±2 dBm (@11 Mb/s) 802.11g : 14±2 dBm (@54 Mb/s) 802.11n : 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilité du récepteur	CCK, 1 Mb/s : -90 dBm CCK, 11 Mb/s : -85 dBm 6 Mb/s (1/2 BPSK) : -88 dBm 54 Mb/s (3/4 64-QAM) : -70 dBm HT20, MCS7 (65 Mb/s, 72,2 Mb/s) : -67 dBm
Paramètre du matériel	
Interface des données	USB
Tension de fonctionnement	5 V(+/-5 %)
Consommation en émission max.	1,2 W
Écran	LED
Paramètre de l'application	
Serveur pris en charge	ShineServer
Communication avec l'onduleur	USB (Protocole Modbus RTU)
Communication avec le serveur	TCP (Protocole Modbus TCP)
Consommation Portée de communication	50 m
Type de configuration	Configuration APP
Intervalle de transfert des données	5 minutes
Serveur par défaut URL	server.growatt.com
Données générales	
Dimensions(L/I/H)	135/79/29 mm
Poids	60 g
Plage de température de fonctionnement	-20 °C ~ +65 °C
Garantie	1 an
CE	