# PRODUKTDATENBLATT
# SMART+ MATTER Plug CH White

SMART+ MATTER Plug | Intelligente Steckdose mit Matter over WiFi-Technologie zur Einbindung von elektrischen Geräten ins Smart Home System




## Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Wenn Benutzer Smart Home Produkte verschiedener Hersteller kombinieren möchten

## Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung
- Nahtlose Integration mit Matter-kompatiblen Systeme
- Einfacher Einrichtungsprozess aufgrund der benutzerfreundlichen Standardinstallationsschritte
- Erhöhte Sicherheit durch die Implementierung starker Verschlüsselung und des Authentifizierungsprozesses
- Kleines Design, kompatibel mit allen Arten von Steckdosen und stört nicht die benachbarten Steckdosen
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte und verfolgt den Energieverbrauch

## Produkteigenschaften

- Hohe Schaltleistung: bis zu 2.300 W / 10 A
- Energiezähler
- Zeitplanung
- Netzwerkprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings und anderen Matter-kompatiblen Plattformen
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

### Maße & Gewicht




| | |
|---|---|
| Produktgewicht | 85,00 g |
| Länge | 51 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 73.0 mm |

### Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |

### Farben & Materialien

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -10…+35 °C |

### Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Stecker |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| Normen | CE |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

### Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

- Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für max. 10 A)
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| PDF | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | WFMAT_PLUG_CH |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11219479 |
| PDF | Konformitätserklärung | SMART WIFI MAT PLUG CH |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Plugs |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4099854419041 | Faltschachtel<br>1 | 56 mm x 76 mm x 82 mm | 109.00 g | 0.35 $dm^3$ |
| 4099854419058 | Versandschachtel<br>4 | 162 mm x 122 mm x 96 mm | 509.00 g | 1.90 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeleuchtung/smart/faq

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.