

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: Mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 112x300x102 mm
Batterietyp	4 x C
Breite	112 mm
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	300 mm
Länge	102 mm
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FSK
Montageort	Außen
Nettogewicht	0,87 kg
Schalldruck	100 dB
Schutzart IP	44
Spannungsversorgung DC	5 V
Stromaufnahme	200 mA
Zertifizierungen	CE