

# Prise sans Fil Smartvest CH

Art.-Nr. FUHA35000D

Seite 1 von 2



- Extension de Smartvest pour la commutation d'appareils branchés
- Éclairage intelligent : système activé ou désactivé, mouvement détecté, lumière allumée
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED bleue
- Fonction de répéteur pour extension de la portée d'un composant Smartvest (par ex. un détecteur)
- Commutation manuelle possible sur la prise
- Dirigeable avec l'application Smartvest

La Prise sans Fil Smartvest permet d'allumer une multitude de vos appareils électroniques, directement et commodément par l'intermédiaire de l'application gratuite ou automatiquement selon une planification individuelle. Vous exécutez ainsi diverses fonctions intelligentes, comme par exemple une simulation de présence, ou vous lancez le préchauffage de la machine à café avant de vous lever. Ainsi, votre créativité est presque sans limites et votre quotidien devient tel qu'il aurait toujours dû être: sécurisé et connecté.

# Prise sans Fil Smartvest CH

Art.-Nr. FUHA35000D

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Domaines d'utilisation	À l'intérieur
Couleur	Blanc
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant en veille	10 mA
Humidité de l'air min.	10
Dimensions	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Affichage	LED
Poids brut	0,176 kg
Modulation radio	FSK
Fréquence radio	868 MHz
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Matériau du boîtier	Plast

Couleur lumineuse	Bleu / Orange
Température de fonctionnement max.	35 °C
Humidité de l'air max.	80 %
Température de fonctionnement min.	0 °C
Poids net	0,129 kg
Protection anti-sabotage	Non
Puissance de commutation	< 2300 W
Puissance d'émission	4,5 dBm
Alimentation électrique CA	250 V
Type de connecteur	Schuko plug on device (type:J) / Schuko socket on device (type:J)
Certifications	GS