

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 1 von 3



- caméra de surveillance 100% sans fil avec WLAN, batterie, message push en cas d'alarme de mouvement, résolution Full HD, images couleur même la nuit et accès gratuit via l'application pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
- Nécessaire pour le fonctionnement : Station de base ABUS WLAN pour caméra batterie (disponible séparément ou en kit)
- Placement flexible à l'ext. & l'int. grâce à l'alimentation par batterie & WLAN ; boîtier résistant aux intempéries (IP65) ; à poser sur une étagère à l'int., à fixer à l'ext. avec un support à tête sphérique (au lieu d'un aimant manipulable)
- Vite opérationnelle, mise en service simple (en quelques min. avec l'assistant d'appli.) ; accès crypté dans le réseau WLAN et en déplacement au livestream, à la mémoire et toutes les fonctions (détecteur de mouv./capteur PIR, LED lum. blanche, etc.)
- Détection de mouvement entièrement automatique, notification push et enregistrements (réagit de manière fiable à la chaleur corporelle et ignore les mouvements de branches/feuilles par exemple)
- Gestion intelligente de la batterie ; durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois (avec environ 4 prises de vue/accès par jour ; la durée de vie diminue en cas d'utilisation fréquente/prolongée, de chaleur/gel ou d'éloignement de la station de base)
- Identifie les détails importants, par tous les temps, même dans l'obscurité, grâce à des images en couleur riches en détails grâce à la LED lumière blanche intégrée, à la résolution Full HD (1080p, 2 mégapixels) et à un grand angle de vision de 120°
- Il suffit de taper du doigt dans l'application pour que la fonction d'interphone soit activée, afin de clarifier rapidement les situations sur place grâce à quelques mots échangés (audio bidirectionnel par haut-parleur & microphone)
- Caméra au design noir, adaptée aux façades sombres, en bois ou en briques rouges
- Fait partie de Comfort-Line & Smart Security World ABUS ; compatible avec syst. d'alarme Smartvest

Un autre multitalentLa caméra sur batterie supplémentaire ABUS WLAN complète un set existant composé d'une caméra sur batterie WLAN ABUS et d'une station de base WLAN ou une station de base WLAN séparée. Comme ta caméra sans fil existante, la caméra supplémentaire convient à tous les endroits où il n'y a pas de prise de

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 2 von 3

courant ou de raccordement électrique. Avec une station de base, tu peux utiliser jusqu'à 2 caméras sans fil (également disponibles en kit). Plus de besoins ? Ensuite, il suffit d'ajouter une autre station de base - l'application permet d'intégrer jusqu'à 8 stations de base et 16 caméras sans fil. Tout comme la ou les caméras de l'ensemble, la caméra supplémentaire est 100 % sans fil et tout aussi rapide à utiliser. Avec l'angle de vue de 120 degrés de la caméra, tu as une bonne vue d'ensemble. L'application te montre les images en direct & les enregistrements. Tu reçois des messages push lorsque la caméra détecte un mouvement (via le capteur PIR) ou lorsque la batterie est faible. L'autonomie de la batterie peut atteindre 6 mois (selon les conditions sur place). En seulement 4 heures, la batterie est entièrement rechargée. La résolution Full HD et la LED de lumière blanche garantissent des images couleur détaillées de jour comme de nuit. La pluie, la neige et les forts rayons du soleil ne sont pas un problème pour la caméra résistante aux intempéries.

Caméra Wi-Fi ABUS avec batterie intégrée supplémentaire

Art.-Nr. PPIC90520B

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Température des couleurs	3000 K
Compression audio	g711
Débit binaire audio	64kbps
Couleur	noir
Batterie	Oui
Technologie	Réseau
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Angle de vue vertical	75 °
Humidité de l'air min.	10%
Luminosité lumière blanche LED	28 lm
Dimensions	103 x 51 x 54 mm
Autonomie de la batterie	jusqu'à 6 mois
Type de batterie	2 x 18650 Li-Ion piles rechargeables
Alerte	Notification push
Nombre d'utilisateurs	3
Sortie audio	Haut-parleur
Entrée audio	Microphone
Modes de résolution	VGA / 720p / 1080p
Modes d'enregistrement	PIR sur détection de mouvement / Manuel
Enregistreur d'images	Sony IMX307
Distance focale	2,9 mm
Poids brut	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Plage de fréquences	2,4 GHz
Portée radio	10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales m
Matériau du boîtier	la plastique

Accès simultané au réseau	3
Angle de visée horizontal	115 °
Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 20fps
Température de fonctionnement max.	50 °C
Humidité de l'air max.	90 %
Microphone	Oui
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Protocoles de réseau	802.11 b/g/n
Connexion réseau Wi-Fi	Wi-Fi (2,4GHz)
Angle de vue PIR	112 °
Portée PIR	8 m
Indice de protection IP	65
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Alimentation électrique CC	5 V
Type de connecteur	microUSB
Commutation jour/nuit	Auto
Cryptage	WPA2
Compression vidéo	H.264
Balance des blancs	AWB
LED à lumière blanche	1 C62