



Technisches Datenblatt

Egardia Paniktaste

(Für GATE-01/GATE -02/GATE-03)

Mit dieser Paniktaste kann im Notfall ein Panikalarm ausgelöst werden.

Gratis Basisdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, der Nutzer wird per Push-Nachricht alarmiert.

Sicherheitsdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, alle angemeldeten Kontaktpersonen werden sofort per Anruf, SMS und E-Mail alarmiert.

Videosicherheitsdienst: Alle angemeldeten Kontaktpersonen erhalten automatisch eine Videoaufzeichnung zum Alarm.

Lieferumfang

- 1 Paniktaste mit integrierter Batterie
- 1 Kette

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Paniktaste (PAN-9)
Wasserdicht	Ja (IP 67)
Batterietyp	1x CR2025 3,0 V Lithium (eingelötet, nicht austauschbar)
Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Batteriewechsel möglich	Nein
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funkverschlüsselung	✓
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden.
Abmessungen (L x B x H) in Millimeter	40 X 35 X 10
Gewicht in Gramm	17 g
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
EAN-Code	8718347930448