

# NOVA 4 CONNECT

Projecteur LED COB de 4000 lumens pour batteries 18 V/20 V



ORIGINAL  
SCANGRIP



NOVA 4 CONNECT, puissant et robuste, est doté de la dernière technologie COB LED et produit jusqu'à 4000 lumens, ce qui en fait un projecteur universel pour les professionnels exigeants.

NOVA 4 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO/CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée directement sur secteur offrant une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 4 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne assurant 2,5 heures supplémentaires à 400 lumens.

Grâce à l'application conviviale de contrôle de BLUETOOTH, vous avez la possibilité extraordinaire d'allumer/éteindre et de contrôler jusqu'à quatre lampes via un appareil mobile. Le variateur d'intensité intégré vous permet de régler la puissance lumineuse sur cinq niveaux différents. Cette fonction permet de gagner du temps en évitant les manipulations et augmente l'efficacité du travail au quotidien. Il est équipé d'un affichage de l'autonomie de la batterie, du niveau de luminosité, et intègre aussi une power bank.

NOVA 4 CONNECT est extrêmement robuste et étanche (IP65). Son design est élégant, avec une poignée de transport et un support orientable qui permet un montage direct sur le TREPIED SCANGRIP.



## BATTERIE, CHARGEUR, CONNECTEURS ET L'ALIMENTATION SONT VENDUS SÉPARÉMENT

### CONNECTEURS SCANGRIP pour batterie 18 V/20 V

BERNER - 03.6155C  
BOSCH/AMPSHARE - 03.6140C  
BOSCH GREEN - 03.6141C  
DEWALT - 03.6142C  
EINHELL - 03.6143C  
FEIN - 03.6144C  
FESTOOL - 03.6153C  
FLEX - 03.6145C  
HAZET - 03.6146C  
HIKOKI - 03.6147C  
INGERSOLL - 03.6152C  
MAKITA - 03.6148C  
MILWAUKEE - 03.6149C  
PANASONIC - 03.6156C  
RIDGID - 03.6154C  
SNAP-ON - 03.6151C  
WÜRTH - 03.6150C

### Accessoires



ALIMENTATION  
03.6123C



CAS BATTERIE  
18V 5.2Ah  
03.6121



CAS CHARGEUR  
03.6122

DESIGNED BY  
SCANGRIP  
IN DENMARK

NEW



Utilisez l'ALIMENTATION SCANGRIP pour une connexion directe sur secteur

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LED COB Haute Performance  
160 lm/W  
600-6000 lux@0.5m  
4000 lm@100% / 3000 lm@75% / 2000 lm@50% / 1000 lm@25% / 400 lm@10%  
Compatible avec système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries de 18 V/20 V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP  
Autonomie : 3-31h @ batterie 18V 5.2 Ah, Batterie secours: 2.5h @400 lm  
IK07  
IP65, IP54 avec couvercle batterie  
Poids 2.35 kg  
Dimensions 263x230x119 mm



## JUST CONNECT

Ajoutez le connecteur adapté à votre batterie

NOVA 4 CONNECT

Réf. 03.6101C